

Smart Pianist 연결 설정

Smart Pianist를 사용하려면 호환 악기에 연결해야 합니다. 연결 방법은 악기와 스마트 장치에 따라 다릅니다. 아래의 단계에 따라 해당하는 연결 유형 및 필요한 항목을 확인하십시오.

1. 아래 목록에서 악기와 스마트 장치를 선택한 후 [보기]를 누릅니다.

악기:

스마트 장치:

2. 아래에 보이는 연결 유형에서 가장 적절한 유형을 선택한 다음 해당 지침을 읽고 필요한 항목을 준비합니다.

3. Smart Pianist 앱으로 돌아와서 연결 마법사의 지침에 따라 연결을 완료합니다.

◆ 연결 유형

[악기] iPad 단자 / [장치] Lightning 커넥터

필요한 항목:

- Apple Lightning-USB 케이블




[악기] USB TO HOST(B형) 단자 / [장치] Lightning 커넥터

필요한 항목:

- USB 케이블(A형 플러그 - B형 플러그)



- Apple Lightning-USB 카메라 어댑터




[악기] USB TO HOST(B형) 단자 / [장치] C형 커넥터

필요한 항목:

- USB 케이블(A형 플러그 - B형 플러그)



- USB 변환 어댑터(A형 소켓 - C형 플러그)



* iPadOS 장치를 연결할 때 Apple USB-C 디지털 AV 멀티포트 어댑터나 Apple USB-C VGA 멀티포트 어댑터를 사용하십시오.


[악기] USB TO HOST(C형) 단자 / [장치] Lightning 커넥터

필요한 항목:

- USB 케이블(A형 플러그 - C형 플러그)



- Apple Lightning-USB 카메라 어댑터



[악기] USB-C 단자 / [장치] Lightning 커넥터

필요한 항목:

- Apple USB-C-Lightning 케이블



* USB 케이블(C형 플러그 - C형 플러그, 또는 A형 플러그 - C형 플러그) 및 순정품 Apple 어댑터를 사용할 수 있습니다.

[악기] USB-C 단자 또는 USB TO HOST(C형) 단자 / [장치] C형 커넥터

필요한 항목:


- USB 케이블(C형 플러그 - C형 플러그)




Wi-Fi(UD-WL01)

필요한 항목:

- USB 무선 LAN 어댑터 UD-WL01



- 라우터(액세스 포인트)



* 라우터 없이 연결할 수 있으나, 이 경우 인터넷 접속이 필요한 특정 기능(예: 온라인 스토리지의 데이터 관리 및 악기 펌웨어 업데이트)이 비활성화됩니다.
* 일부 국가 또는 지역에서는 사용할 수 없습니다.

Bluetooth(악기 내장)

필요한 항목:

없음


Bluetooth로 연결하면 Smart Pianist에서 오디오 녹음 기능을 사용할 수 없습니다. 건반 연주를 오디오로 Smart Pianist에 녹음하려면 다른 방법을 사용하여 연결하십시오.

* 일부 국가 또는 지역에서는 사용할 수 없습니다.


Bluetooth(UD-BT01)

필요한 항목:

- 무선 MIDI 어댑터 UD-BT01



- USB 전원 어댑터(A형)



- USB 케이블(A형 플러그 - B형 플러그)



Bluetooth로 연결하면 Smart Pianist에서 오디오 녹음 기능을 사용할 수 없습니다. 건반 연주를 오디오로 Smart Pianist에 녹음하려면 다른 방법을 사용하여 연결하십시오.

* 일부 국가 또는 지역에서는 사용할 수 없습니다.

본 사용설명서 정보

- Apple, iPhone, iPad, Lightning 및 iPadOS는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- Android는 Google LLC의 상표입니다.
- USB-C™는 USB Implementers Forum의 상표입니다.
- Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.
- Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 Yamaha Corporation은 승인된 라이선스에 따라 이들 마크를 사용합니다.



- 본 사용설명서에 기재된 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.